

# ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 1 von 2



- Erkennt das Öffnen von Fenstern und Türen und informiert ihr Smart Home Gateway
- Einfache und schnelle Montage durch Batteriebetrieb & Klebmontage
- Sabotageschutz durch Deckelkontakt
- Optische Rückmeldung bei Inbetriebnahme und Funktion per LED
- dezent, klein und sicher - mit Mini Magnet
- Batterielebensdauer bis zu 3 Jahre

Der ABUS Z-Wave Tür-/Fensterkontakt erkennt das Öffnen von Fenstern und Türen und informiert ihr Smart Home Gateway über den Zustand der zu überwachenden Tür oder dem Fenster. Natürlich beschränkt sich der Einsatz nicht auf Türen oder Fenster: Sie können zum Beispiel auch Schubladen oder Medizinschränke mit diesem Kontakt ausstatten und überwachen. Das dezente Design nimmt sich dabei bewusst zurück und wirkt nicht wie ein Fremdkörper in Ihrem smarten Zuhause.

# ABUS Z-Wave Tür-/ Fensterkontakt

Art.-Nr. SHMK10000

Seite 2 von 2

## Technische Daten:

Einsatzbereiche	Innen
Farbe	Weiß
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Stromaufnahme Standby	0,006 mA
Min. Luftfeuchtigkeit	10
Abmessungen	(B x L x H) Sensor: 26 x 21 x 72 mm / Magnet: 11 x 15 x 35 mm
Anzeige	LED
Batterie - Batteriebetrieb	Ja
Batterie - Typ	CR2 (3V)
Bruttogewicht	0,125 kg
Detektionsverfahren	Magnetschalter
Funk-Modulation	Z-Wave Plus (S2) / FSK (BFSK / GFSK)
Funkfrequenz	868,42 MHz

Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 100 m
Gehäusematerial	y
Batterie - Menge	1
Batterie - max.	3 Jahr(e)
Batterielebensdauer	
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	95 %
Min. Betriebstemperatur	0 °C
Nettogewicht	0,045 kg
Sabotageschutz	Ja
Sendeleistung	4,5 dBm
Sensortyp	Reed-Kontakt
Stromaufnahme	30 mA